

- E** AMPLIFICADORES MULTIBANDA MINI
- F** AMPLIFICATEURS MULTIBANDE MINI
- UK** MINI MULTIBAND AMPLIFIERS
- I** AMPLIFICATORI MULTIBANDA MINI
- P** AMPLIFICADOR MULTIBANDA MINI




Serie AM

E	F	UK	I	P	FIN		AM 221 / D			AM 321 / D			AM 331		
Referencia	Référence	Reference	Referenza	Referência	Tuotenumero		35385 / 35381*			35386 / 35382*			35387		
Nº de entradas	Nombre d'entrées	Nº of inputs	Nº. di ingressi	Nº de entradas	Tuloliitäntöjen määrä		2			3			3		
Bandas	Bandes	Bands	Banda	Banda	Taajuusalue		BIII/DAB (174÷230)	UHF (470÷694)	BIII/DAB (174÷230)	UHF (470÷694)	UHF (470÷694)	FM (88÷108)	BIII/DAB (174÷230)	UHF (470÷694)	
Ganancia	Gain	Gain	Guadagno	Ganho	Vahvistus	dB	30	38	30	35	35	25	30	35	
Regulación de ganancia	Plage de réglage de gain	Gain regulation	Regolazione di guadagno	Regulação de ganho	Vahvistuksen säätö	dB	20	15	20	15	15	20	20	15	
Figura de ruido	Facteur de bruit	Noise figure	Figura di rumore	Valor de ruido	Kohinataso	dB	3	3	3	6	6	9	3	3	
Nivel de salida *	Niveau de sortie*	Output level *	Livello di uscita *	Nivel de saída *	Lähtötaso *	dB/V	108								
Impedancia	Impédance	Impedance	Impedenza	Impedância	Impedanssi	Ω	75								
Consumo	Consommation	Consumption	Corrente assorbita	Consumo	Teho	W	2,2								
Alimentación	Alimentation	Power	Alimentazione	Alimentação	Käytönjännite	Vac	195 ÷ 265								
Temperatura de funcionamiento	Température de fonctionnement	Operating temperat. range	Temperatura di funzionamento	Temperatura de funcionamento	Käyttölämpötila	°C	0 ÷ 50								
No abrir el equipo sin desconectar de la red eléctrica	Risque de choc électrique. Ne pas ouvrir	Risk of electric shock. Do not open	Rischio di scarica elettrica. Non aprire	Risco de shock eléctrico. Não abrir	Sähköiskun vaara älä avaa laitetta										
Solo para uso interno	Uniquement pour usage intérieur	Only for indoor use	Solo per uso interno	Para uso interno somente	Vain sisätiloihin										

* Entrada UHF hasta 790 MHz.



Declaration: <https://www.fagorelectronica.com/es/recepcion-tv/productos>



Fagor Electrónica, S.Coop.

San Andrés, s/n.
E-20500 Mondragón (Spain)
Tel. +34 943 712 526
Fax +34 943 712 893
E- mail: rf.sales@fagorelectronica.es
www.fagorelectronica.com

